

dernières nouvelles  
**PHILIPS**

## RÉCEPTEUR DE LUXE AM/FM à 4 stations pré-réglables

INFORMATIONS BREVES COMMUNIQUEES PAR LE DEPT APPAREILS RECEPTEURS SON ET TELEVISION

### 22 RL 583

- Récepteur portable AM/FM,  
4 gammes d'ondes
- Système présélecteur pour sélectionner rapidement et facilement  
4 stations sur toutes gammes
- Indicateurs visuels ajustables pour  
rappeler les gammes où sont sélectionnées les stations
- Commande automatique de fréquence en FM
- Tonalité continue
- Coffret gainage souple



#### 4 gammes d'ondes :

FM : 87,5 à 100 MHz  
OC : 48,4 à 50,4 m  
PO : 185 à 580 m  
GO : 1180 à 2000 m

#### Semi-conducteurs :

Transistors : 10  
Diodes : 7

#### Réglages :

1 bouton Marche/Arrêt + Volume  
1 bouton accord AM + FM  
1 bouton tonalité  
4 poussoirs pour gammes d'ondes  
4 poussoirs pour présélection des stations  
4 indicateurs visuels

#### Cadre/Antenne :

Ferrocube pour PO/GO  
Antenne télescopique orientable pour FM/OC

#### Tonalité :

à variation continue sur aigües

#### Haut-parleur :

Type AD 3415 RX - diamètre 10 cms  
Impédance 4 ohms

#### Puissance électrique :

1000 mW pour 10 % de distorsion

#### Alimentation :

6 volts par 4 piles 1,5 V type R 20

#### Raccordements :

Douille ( $\varnothing = 3,5$  mm) pour écouteur  
type 9120/10 avec élimination du haut-parleur  
Antenne extérieure (CEI)  
Alimentation extérieure (ROKA)  
Magnétophone (DIN) pour enregistrement

#### Coffret :

Cadran horizontal sur face avant  
Gainage souple  
Grille de haut-parleur métal  
Poignée métal et plastique

#### Dimensions :

290 x 175 x 75 mm

